

# ESEMPIO DIDATTICO - NON VALIDO

Di.Ri - facsimile editoriale FSEng; non è un modello ministeriale.

Dati e riferimenti fittizi. Nessuna verifica eseguita. Firma non apposta.

## Dichiarazione di rispondenza

Art. 7, comma 6, DM 37/2008 - esempio relativo a impianto elettrico

### 1. Impianto e presupposto della Di.Ri

#### Ubicazione e proprietario

Via Facsimile 20, Padova - Committente Esempio (dati fittizi).

#### Consistenza e data di realizzazione

Abitazione 90 m<sup>2</sup>; elettrico 230 V, 6 kW; realizzazione ipotizzata nel 2005.

#### Motivo e documenti di riscontro

Di.Co non reperibile. Fattura F-2005/01 e schema AS-2005: riferimenti ipotizzati, da documentare nella pratica reale.

### 2. Chi assume la responsabilità e firma

#### Firmatario ipotizzato

Ing. Laura Esempio; Ordine degli ingegneri di Padova n. ESEMPIO. Dati fittizi, competenza elettrica ipotizzata.

#### Requisito specifico dell'art. 7, comma 6

Esercizio professionale nel settore elettrico da almeno 5 anni: dal 2015, nell'ipotesi.

Per impianti fuori dall'art. 5, comma 2, è ammesso anche il responsabile tecnico di impresa abilitata nel settore, in tale ruolo da almeno 5 anni.

### 3. Sopralluogo, accertamenti e fascicolo

#### Sopralluogo e verifiche: scenario ipotizzato

28/09/2026; intera unità abitativa. Esame a vista e prove pertinenti, con criteri normativi, strumenti ed esiti nel verbale VB-01.

#### Esempio di indice degli allegati

RT-01 relazione; AS-01 schema; VB-01 verbali di prova; DF-01 fotografie. Riferimenti fittizi.

Non copiare esiti "positivi": nel documento reale devono derivare dalle verifiche effettuate. Eventuali interventi correttivi vanno identificati e documentati.

### Conclusione e firma

Formula illustrativa: sulla base del sopralluogo e degli accertamenti documentati si dichiara la rispondenza dell'impianto descritto. Esito soltanto ipotizzato: nessuna verifica reale è stata eseguita.

**Firma: NON APPOSTA - esempio privo di validità**